

## Vedení evidence zpětného odběru elektrozařízení

### A. Kdo eviduje a prostřednictvím jakého formuláře?

- Výrobci plní své povinnosti individuálně, solidárně či kolektivními systémy** – Roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru elektroodpadů dle přílohy č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
- Zpracovatelé elektroodpadů** – Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů vč. hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy č. 8 k vyhlášce č. 352/2005 Sb.

### B. Jak eviduje?

#### a) Výrobce

Vyplní Roční zprávu, kde v jednotlivých tabulkách uvedou údaje o množství výrobků uvedených na trh a o množství zpětně odebraných a odděleně sebraných elektrozařízení a elektroodpadů. Do tabulky č. 3 uvedou pro každou elektroskupinu zvlášť (příloha č. 4 vyhlášky č. 352/2005 Sb.) údaje o konečných způsobech nakládání s elektroodpady a partnerech, kterým bylo elektrozařízení, elektroodpad nebo jeho díl předán k opakovanému použití nebo k dalšímu nakládání. Dále vyplní seznam subjektů, za které je Roční zpráva podávána (tabulka č. 4 přílohy) a připojí přílohy dle zákona.

#### b) Zpracovatel elektrozařízení (oprávněná osoba)

V rámci zpětného odběru přebírají od svozových společností elektrozařízení pod kódem nakládání BN30 (dle přílohy č. 20 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady). V této chvíli se z převzatého elektrozařízení stává elektroodpad (odst. 8 § 38 zákona o odpadech).

V případě, že dochází ke zpracování tohoto elektroodpadu, je třeba v evidenci použít kód nakládání BN18. Následně vzniklé odpady z rozebraných elektrozařízení se evidují pod kódem nakládání A00 jako vlastní produkce.

**Příklad:** Zpracovatelské zařízení přijalo od svozové společnosti kolektivního systému 1 t vyřazených elektrospotřebičů pod katalogovým číslem 16 02 14. Do evidence uvede tato elektrozařízení pod kódem nakládání BN30 a dále (pokud rozebírá daný elektroodpad) pod kódem BN18 (viz obrázek).

Hlášení o zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů včetně hlášení o produkci a nakládání s odpady

IČO / ID  Číslo provozovny  Číslo strany listu č. 2

IČZÚJ provozovny  Počet stran listu č. 2

Pořadové číslo	Označení odpadu			Označení skupiny elektrozařízení	Množství odpadu (tuny)		Kód způsobu nakládání	Partner IČO, název, adresa a IČZÚJ provozovny
	Katalogové číslo odpadu	Název druhu odpadu	Kategorie odpadu		Celkem	Z toho dle sloupce 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	160214 ...	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O	V	1		BN30	(Firma) 12345678, 0, Svaz od Asekol, , , , Praha 10, 500224, 14000
	160214	Vyřazená zařízení neuvedená pod čísly 16 02 09 až 16 02 13	O	V		1	BN18	

+

Tato 1 t elektroodpadu byla postupně zpracována a vznikly jednotlivé odpady:

2	170405	...	Železo a ocel	O	V	...	0,25		A00	...	
	170405		Železo a ocel	O	V			0,25	AR4	...	X
+											
3	191204	...	Plasty a kaučuk	O	V	...	0,25		A00	...	
	191204		Plasty a kaučuk	O	V			0,25	AN3	...	(Firma) 12345678, 0, Zpracovatel a.s., , , Praha 15, 547387, 14000
+											
4	191001	...	Železný a ocelový odpad	O	V	...	0,5		A00	...	
	191001		Železný a ocelový odpad	O	V			0,5	AN3	...	(Firma) 12345678, 0, Zpracovatel a.s., , , Praha 15, 547387, 14000
+											

Obr. č. 2 Evidence zpracování elektroodpadu ve formuláři dle př. č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb.

**Důležité** - bilančně, pro jednu skupinu elektroodpadů a jeden druh odpadu nebo jedno číslo odpadu vzniklého zpracováním elektroodpadů (tabulka č. 1 přílohy č. 8 vyhlášky – odpady vzniklé zpracováním elektroodpadů – odpady skupiny 50) se součet všech celkových množství uvedených ve sloupci 6 musí rovnat součtu všech množství jednoho druhu odpadu nebo jednoho čísla odpadu (skupina 50) uvedených ve sloupci 7, včetně zůstatků na skladu k 31. prosinci vykazovaného roku.